

## WX 3200



### FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation

### Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	Watts	2850
Putere continuă	Watts	2450

## Motor

Tip		OHV
Emisii de eșapament optimizate pentru 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Combustibil		Benzina
Sistem de pornire		Pornire la sfoara
Capacitate ulei	l	0.6
Protecție ulei		✓

## Alternator

Sistem de reglare tensiune		AVR
Clasificare protecție infiltrare	IP	23

## Date dimensionale

Lungime	(L) mm	680
Lățime	(W) mm	602
Înălțime	(H) mm	523
Greutate fără combustibil	Kg	49
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	685x505x520

## Autonomia

Capacitate rezervor combustibil		17
Consum combustibil la 50%	l/h	1.04
Timp de funcționare la 50%	h	16.3

## Nivel zgomot

Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	93
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBA	65

## PANOURI DE CONTROL GENSET

Montat pe genset și conținând: instrumentație, control, protecție a setului generator și prize.

### COMENZI:

- Porniți comutatorul OFF - ON
- Pornire manuală

### INSTRUMENTAȚIE

- Voltmetru
- Contor orar
- Aparat de măsurare a frecvenței
- Indicator al nivelului de combustibil

### PROTECȚII:

- Ruptor circuit termal
- Protector ulei

### PRIZE

Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.  
Imprimat pe 17/04/2024 (ID 10157)

©2023 | PR Industrial S.r.l unipersonale - Loc. Il Piano - 53031 Casole d'Elsa (SI) - ITALY.  
Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

